

GV-Joystick V2



概要

GV-Joystick V2によりGVシステムに接続されているPTZカメラを直感的に操作することが可能となります。

仕様

OS	32-bit	Windows 7 / 8 / 10 / Server 2008
	64-bit	Windows 7 / 8 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2016 / Server 2019
通信	USB	PCIに接続
	RJ-45	GV-Keyboard V3に接続
電源	DC IN	DC 5V 50mA
動作温度		0° ~ 50°C
動作湿度		5% ~ 95%
寸法		160 x 90 x 118 mm
重量		500g

注:

1. GV-Joystickは、HIDプロトコルをサポートするサードパーティソフトウェアと互換性のあるHIDデバイスです。
2. GV-VMS / NVR に接続すると、GV-Joystick V2は、ONVIF対応サードパーティの PTZ IPカメラを制御できます。
3. GV-VMS / NVR に接続すると、GV-Joystick V2 は、同軸ケーブルで GV-VS2400/2420に接続された TVI/AHD PTZカメラを制御できます。
4. すべての仕様は予告なく変更されることがあります。

対応製品

- GV-NVR V8.5.9以降
- GV-VMS
- GV-Edge Recording Manager (Windows version) V2.0.0以降
- GV-Center V2 V8.5.9以降
- GV-Control Center and GV-Video Wall V3.1.2以降
- GV-SNVR
- GV-IP Decoder Box and GV-Pad firmware V1.06以降
- GV-IP Decoder Box Plus firmware V1.00以降
- GV-Keyboard V3 firmware V3.0.0.1以降

パッケージリスト

- GV-Joystick V2
- USB ケーブル (Type A to B)
- RJ-45ケーブル
- ソフトウェアCD